




## Descrizione:

Primer mordenzante anticorrosivo privo di cromati. Il P97 accelera il processo di riparazione eliminando la necessità di un primer bicomponente quando non è richiesta una struttura molto elevata. Inoltre, una caratteristica unica del P97 è che può essere utilizzato come substrato per stucchi poliesteri Hymax - Bodyfiller, se necessario.

## Substrati adatti:

- Tutte le superfici regolari dopo la carteggiatura e lo sgrassaggio
- Lastre di ferro
- Alluminio e leghe leggere
- Acciaio zincato e lamiere elettrozincate
- Superfici preverniciate
- Stucchi poliesteri Hymax / Bodyfiller

## Applicazione del prodotto:



1:1  
100% primer mordenzante P97 | 100% catalizzatore H32.



18-20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)  
Pot Life: da 5 a 6 giorni



Ugello 1,4 - 1,6 mm  
2,0 - 2,2 bar di pressione in ingresso

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



2 mani - 20-25 microns per mano Se necessario maggior spessore applicare una mano seguita da un fondo Hymax.



35-40 minuti à 20°C (68°F)



Carteggiatura leggera a secco P400 - P500



Pulire il supporto per eliminare eventuali contaminazioni prima di applicare la finitura.



Indossare le protezioni adeguate

## **Caratteristiche dei prodotti:**

### **VOC(2004/42/EC):**

2004/42/II B(c)(780)700 Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto (categoria: IIB.c ) pronto all'uso è di 780 g/litro de VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 700 g/litro.

### **Peso specifico:**

1.105 kg/cm<sup>3</sup>

### **Infiammabilità:**

20 (77 °F)

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

## P97 – Wash Primer



---

<b>Estratto secco:</b>	42,5% del peso pronto all'uso
<b>Resa:</b>	10 - 11 m2 / litro a 25 micronsdi spessore del film secco (teorico)
<b>SDS:</b>	Vedere la Scheda di Sicurezza

---

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.